

8 abonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloka.

W czytniku można zaprogramować 320 dowolnych tagów zbliżeniowych pracujących w standardzie UNIQUE 125kHz. Przyciski wybierania pozwalają na bezpośrednie połączenie z lokalem.

Stacja bramowa S1508A posiada złącze dodatkowego przycisku wyjścia.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

W górnej części wbudowany został mały panel LED informujący o aktualnym statusie urządzenia (nawiązywanie połączenia, rozmowa, otwarcie wejścia)

Wandaloodporny panel przedni wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI Z SERII VIDOS DUO

## DANE TECHNICZNE

- Liczba obsługiwanych lokali – 8
- Montaż podtynkowy, przedni panel ze szczotkowanej stali szlachetnej
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Podświetlenie nocne LED (*światło białe*)
- 1 wyjście przekaźnikowe (*drugie przez moduł B5*)
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Podświetlane szyldy (*światło białe*)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnet.
- 2 żyłowe połączenie z systemem
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- Wymiary: 316 x 133 x 48 mm
- Wymiary puszki : 280 x 108 x 46 mm
- Stopień ochrony : IP54

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

