

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym dwustrefowym zamkiem zamkiem szyfrowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą kodu. Wandalooporny panel przedni wykonany ze szcztokowanej stali szlachetnej wyposażony został w ruchomą, podświetlaną klawiaturę numeryczną. Klawiatura pełni funkcję terminala wejściowego oraz panelu do programowania urządzenia.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Stacja bramowa S1311D jest wyposażona w kamerę z szerokokątnym obiektywem umożliwiającym obserwację w zakresie 170° w szerokości.

Panel posiada możliwość sterowania dwoma przekaźnikami ( drugi przekaźnik z modułem B5).

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI Z SERII VIDOS DUO



## DANE TECHNICZNE

- Wandalooporna obudowa ze stali szlachetnej
- Montaż natynkowy
- Kamera 2.0 Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowana, podświetlana klawiatura ( Przyciski ruchome, metalowe. Kolor podświetlenia - biały )
- Podświetlany szyld na nazwisko.
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)
- Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim
- Obsługuje elektrozaczepty i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczeptu ( maks 300mA / 6A )
- Maksymalna ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13
- Udostępnia funkcję adresowanego interkomu pomiędzy monitorami w jednym lokalu
- Stopień ochrony IP54
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.
- Wymiary: 182 x 93 x 44mm

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO