

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym dotykowym zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym. Otwieranie wejścia w modelu S20 może odbywać się przy użyciu jednego lub obu terminali. Użytkownik sam może wybrać czy będzie otwierał wejście za pomocą kodu PIN wpisanego na klawiaturze, poprzez zbliżenie tagu do czytnika lub obu tych czynności.

Panel posiada funkcję zabezpieczającą przed nieautoryzowanym użyciem. 10 krotne użycie niewłaściwego kodu lub zbliżanie niewłaściwej karty przez 5 minut wprowadza stację w tryb bezpieczny i blokuje możliwość korzystania z terminala. System automatycznie włączy wewnętrzny alarm akustyczny uruchomi podgląd na monitorze i rozpocznie nagrywanie lub zarejestruje zdjęcie jeżeli monitor posiada taką funkcję. Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS

vidos.pl



## DANE TECHNICZNE

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Rozdzielczość kamery 800TVL / 1,3 Mpix regulowana przyciskiem na obudowie
- Obiektyw 1,8mm / kąt widzenia 110°
- Podświetlenie nocne – LED IR ( podczerwień )
- Wbudowany zamek szyfrowy – max 200 kodów
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz – max 200 tagów
- Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka
- Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem
- Obudowa : szczotkowane aluminium / ABS
- Zasilanie DC12-15V
- Zakres temperatur pracy : -25°C ~ +50°C
- Pobór mocy: czuwanie – 0,40W / praca – 0,95W
- Klasa szczelności – IP65
- W zestawie 2 breloki zbliżeniowe
- Programowanie – z klawiatury
- Wymiary: 84x150x36
- Wymiary puszkki : 78x142x31