

Zestaw Z03 **due**

Zestaw wideodmofonowy Z03 to nowoczesne rozwiązanie charakteryzujące się wyjątkową łatwością konfiguracji i instalacji poprzez zastosowanie wyłącznie 2 żył bez polaryzacji. System umożliwi rozbudowę do 4 stacji bramowych i 13 monitorów w jednym lokalu. Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinny.

## DANE TECHNICZNE

**Monitor M1024**

Ekran: 4,3" LCD kolorowy  
 Rozdzielczość: 480x282  
 Czas rozmowy: 90 sekund  
 Pobór mocy: w trybie czuwania 0,2W / podczas pracy: 6W  
 Sygnał wideo: 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard  
 Instalacja: Dwużyłowa, niepolaryzowana  
 Zasilanie: 24-28V DC  
 Ilość melodii dzwonka: 12  
 Wymiary (mm): 137 (w) x 137 (sz) x 18 (gł)

**Zasilacz P24/18**

Zasilanie: 100V-240V / 50Hz-60 Hz  
 Napięcie wyjściowe: 24V DC  
 Maksymalny pobór prądu: 0,75A  
 Temperatura pracy: -5° ~ + 55° C  
 Stopień ochrony: Ip20  
 Wymiary (mm): 89 (w) x 70 (sz) x 45 (gł)

**Stacja bramowa S1011**

Zasilanie: 24-28V DC  
 Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC max 300 mA  
 Pobór mocy: w trybie czuwania 0,17 W / podczas pracy 2W  
 Wyjście przekaźnikowe: napięciowe  
 Typ kamery: kolorowa, CMOS  
 Rozdzielczość: 600 TVL  
 Maksymalne obciążenie styków przekaźnika: 300mA  
 Kąt widzenia obiektywu: 110° w poziomie  
 Sposób montażu: natynkowy  
 Zakres temperatur pracy: -15° ~ +55° C  
 Stopień ochrony: Ip54  
 Okablowanie: 2 żyły bez polaryzacji  
 Wymiary zewnętrzne (mm): 136 (w) x 43 (sz) x 28,8 (gł)