

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem RFID

Obudowa wykonana ze stali szlachetnej

Wbudowany czytnik RFID pozwala na otwieranie elektrozaczepu przy pomocy karty, breloka lub naklejki zbliżeniowej.

Możliwość montażu natynkowego przez zastosowanie puszeki D600B2

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie.

Obraz jest doświetlany diodami LED IR.

Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego.

Model S601A-2 został wyposażony w czytnik kart obsługujący dwie niezależne strefy wejściowe (np. furтка + brama), dla których można zaprogramować łącznie do 1010 tagów użytkowników.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS



DANE TECHNICZNE

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10°
- Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane, przyciski wybierania i szyldy
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- Klasa szczelności – IP65
- Wbudowany II strefowy czytnik zbliżeniowy
- Standard RFID - Unique 125kHz
- Pojemność czytnika – max 1010 kart (1000 strefa I , 10 strefa II)
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 100x195x38
- Wymiary puszeki: 96x190x50
- * Do programowania służy pilot PL12, który jest dołączony do zestawu